



### **BattMan Pro mit Shunt Anzeige des Batteriestatus**

#### **Wichtige Vorteile**

- > Anzeigestatusbatterie Satz unter allen Bedingungen
- > Speicherung historischer Daten und Alarmmeldungen
- > Kann separat vom Wechselrichter oder Batterieladegerät verwendet werden
- > Verwendbar mit jedem Energiesystem

#### **Funktionen**

- > Helles Display (IP65)
  - o Spannung 0-35V (0.3% +/-0.01V)
  - o Strom
    - <200A (0,4% +/-0,1A)
    - >200A (0,4% +/-1A)
  - o Ampere Stunde (Max 9999Ah)
  - o Verbleibende Zeit
  - o Batteriekapazität in %
  - o Historische Daten
- > Shunt 500A/50mV
- > Warnung vor leerer Batterie
- > Alarmausgang potenzialfrei
- > 2 Batterieanschlüsse (Service- und Starterbatterie)
  
- > CE-Erklärung vorhanden

#### **Spezifikationen**

- > Stromverbrauch:
  - o 12VDC (8/30mA)
  - o 24VDC (6/18mA)
- > Abmessungen Battman Pro:
  - Tiefe: 79mm
  - Durchmesser: 64mm
  - Einbautiefe: 72,5 mm
- > Abmessungen Shunt:
  - Höhe: 87mm
  - Breite: 45mm
  - Tiefe: 35mm
  - Anschlüsse M8
  
- > Gewicht: 0.13kg