



DLC3000

P0050F0011



# DLC3000

## Wichtige Vorteile

- > Kompaktes Bedienfeld für Arrowstick, Sirenen, Light Beacon, etc.
- > Kompletter Satz von Bedienfeld, Leistungsmodul und FTP-Buskabel(5m)
- > Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und Etikettensammlung



## Designer

- > Handbremseempfindliche Funktionen
- > Übersichtssirene und Blinklichtstatus
- > Überlastschutz
- > Hochwasserschutz
- > Umgekehrter Polaritätsschutz
- > Verriegelung
- > Für Laufflichter 4, 6 oder 8 Lichtpunkte (Halogen/LED)

- > Druckknopfsteuerung
- > Permanente Ausgänge
- > Verschiedene Auto-Standby-Modi

- > Konformität: 2004/104/CE  
e6 03 0331  
ECE R10

- > Gelieferte Materialien

9	Venenendhülse 2,5mm2	Blau
9	Venenendhülse 1,5mm2	Rot
1	Diode	MCC 1N4003

## Spezifikationen

- > Betriebsspannung: von +10 bis +28VDC
- > 3 positive Ausgänge (10A)
- > 8 Arrowstick-Ausgänge (2A)
- > 1 positiver IGNITION-Eingang
- > 1 negativer HANDBRAKE-Eingang
- > Klemmentyp:

Spitzennetzteil	
8 x	0,8x6,35 mm
Spitze FTP	
8 x	Schraubklemme 3mm x 0.5mm

- > 1 FTP-Port für den Anschluss an das Bedienfeld
- > Gewicht:

Leistungsmodul: 80gr.

1,76unzen

Bedienfeld: 115gr.

4,06unzen

- > Dimensionen:

Leistungsmodul: 94 x 73 x 26 mm (B x T x H)

3,7 x 2,9 x 1,02" (B x T x H)

Bedienfeld: 95 x 70 x 35 mm (B x T x H)

3,7 x 2,8 x 1,4 Zoll (B x T x H)

- > Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C