



DLC3000

P0050F0011



DLC3000

Principaux avantages

- > Panneau de commande compact pour Arrowstick, Sirènes, Rampe lumineuse, etc.
- > Ensemble complet de panneau de commande, module d'alimentation et câble ftpbus (5m)
- > Le panneau de commande comporte le rétroéclairage et la collection d'étiquettes



Designers

- > Caractéristiques sensibles aux freins à main
- > Vue d'ensemble sirène et état de la lumière clignotante
- > Protection contre la surcharge
- > Protection contre les inondations
- > Protection contre la polarité inversée
- > Interverrouillage
- > Pour les Arrowstick de 4, 6 ou 8 points lumineux (halogène/LED)
- > Commande de touches
- > Sorties permanentes
- > Divers modes de veille automatique
- > Conformité: 2004/104/CE
e6 03 0331
ECE R10
- > Matériaux fournis

9	Manche d'extrémité veineuse 2.5mm ²	Bleu
9	Manche d'extrémité veineuse 1.5mm ²	Rouge
1	Diode	MCC 1N4003

Spécifications

- > Tension opérationnelle : de +10 à +28VDC
- > 3 sorties positives (10A chacune)
- > 8 sorties Arrowstick (2A chacune)
- > 1 entrée d'IGNITION positive
- > 1 entrée HANDBRAKE négative
- > Type terminal:

Alimentation en dentelle	
8 x	0.8x6.35mm
Dentelle FTP	
8 x	Pince à vis 3mm x 0.5mm
- > 1 port FTP pour la connexion au panneau de commande
- > Poids:
 - Module de puissance: 80gr.
1,76oz
 - Panneau de commande: 115gr.
4,06oz
- > Dimensions:
 - Module de puissance : 94 x 73 x 26 mm (B x D x H)
3,7 x 2,9 x 1,02 " (B x D x H)
 - Panneau de commande : 95 x 70 x 35 mm (B x D x H)
3,7 x 2,8 x 1,4 inch (B x D x H)
- > Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C