



## GO112 Module d'alimentation XL

P0050F0054



### Systeme de centralisation

#### Principaux avantages

- > Installation facile
- > Équipé pour contrôler tous les appareils électriques
- > Complètement indépendant du câblage électrique existant
- > Lien CANbus J1939

#### fonctionnalités

- > Masse négative (logement)
- > 2 tensions d'alimentation possibles
- > Automatisation et fonctions spécifiques
- > Entièrement programmable
- > Fonction arrowstick (4 à 8 unités)
- > Capacité de verrouillage
- > Fonction flash : 30, 60 ou 90 cycles/min
- > Activation de scène
- > Reconnaissance des erreurs par surveillance Charge ouverte  
À propos de la charge  
Court-circuit
- > Batterie sûre et protégée
- > Pas de relais ou de fusibles supplémentaires requis
- > Protection contre la polarité inversée
- > Enregistrement de fichiers journaux (BlackBox)
- > Conformité: E13\*10R04 12869

#### Spécifications

- > Tension d'opération : 10 à 30VDC (100A+100A)
- > 40 sorties statiques et positives (6x20A / 34x15A)
- > 28 sorties négatives indépendantes statiques (1A)
- > 28 entrées positives ou négatives
- > 2 entrées analogiques
- > Température ambiante -25°C à +60°C
- > Go112 Power Module XL:
  - Poids 2075g
  - Dimensions 245 x 290 x 58 mm